

Камера видеонаблюдения

iCAM NightHawk FXB2WX

Тип камеры	IP
Процессор	NOVATEK NT98562
Сенсор	1/3" SMARTSENS SC2336 2Мп
Разрешение	1920×1080 [2 Мп]
Тип объектива, фокусное расстояние	Фиксированный – 2.8 мм
Горизонтальный угол обзора	94°
ИК подсветка	Диоды
	1 мощный EXIR диод
	Дальность¹
	до 25 метров
LED подсветка	Smart IR
	Есть, настраиваемый
	Программное отключение
	Есть
LED подсветка	Диоды
	2 EXIR диода теплого света
	Дальность¹
	До 20 метров
Мин. уровень освещённости на объекте	Программное отключение
	• 0 лк (при вкл. ИК-подсветке)
	• 0.002 лк при F1.0 (AGC вкл)
Стандарты сжатия видео	H.264 / H.265
Битрейт	256 Кбит/с – 2 Мбит/с
Управление потоком	CBR / VBR
Скорость трансляции	Основной поток
	1080P – 1-25 к/с
Аудио	Доп. поток
	VGA – 1-25 к/с
Звуковой оповещатель	Микрофон
	Встроенный
	Динамик
	Встроенный для двухсторонней аудиосвязи и звукового оповещения
Световой оповещатель	Аудио кодеки
	G.711A / G.711U
	Уровень громкости
	1 – 10, настраиваемый
Разъем питания	Звуковое давление
	93 дБ
	Длительность
	5 – 180 с, настраиваемая
Поддержка SD карт	Режимы работы
	По тревоге / По расписанию
	Диоды
	1 SMD диод красного света / 1 SMD диод синего света
Дополнительные интерфейсы	Уровень яркости
	1 – 100, настраиваемый
	Длительность
	5 – 180 с, настраиваемая
Профили настроек	Режим работы
	Строб / Прожектор, По тревоге / По расписанию
	Rаботает в двух режимах:
Маска приватности	1. Вход, 12 В – для питания камеры
	2. Выход, 12 В – для подключения внешних устройств (когда камера получает питание по PoE)
Шумоподавление	До 512 Гб
	Сетевой разъем RJ-45, кнопка RESET
DWDR	Отдельная настройка параметров обработки изображения для дневного и ночных режимов работы
	4 зоны
BLC/HLC	2DNR: работает в автоматическом режиме
	3DNR: 0-255
Режимы «День/Ночь»	Вкл. / Выкл.
	15 уровней настройки, 5 областей
Параметры	По расписанию / По тревоге / Цв. режим / ЧБ режим

Smart AE	Управление затвором	Вручную / Авто (с ограничением максимального времени экспозиции)
	Электронный затвор	1/5 – 1/20000 с
	Переворот изображения	0°, 180°
	Зеркализование изображения	По вертикали и горизонтали
	Детектор движения	Многозонный, 8 уровней чувствительности
Аналитика видеоизображения		<ul style="list-style-type: none"> • SMD – интеллектуальный детектор движения • Пересечение линий • Пересечение периметра • Обнаружение пешеходов и транспортных средств • Аудиодетектор
Протоколы подключения		Private, Onvif , RTSP
Сетевые протоколы		DHCP, DDNS, IPv4, HTTP, HTTPS, FTP, NTP, SMTP, SSL/TLS, PPPoE, UPnP, Multicast
Браузеры		Internet Explorer 10/11, EDGE (Режим совместимости IE)
Резервное копирование	Email	Отправка снимков по тревоге, 3 получателя
	Dropbox	Отправка снимков по тревоге
Удаленный доступ через P2P		Добавление устройств по ID/QR-коду в приложении для ПК PANDA VMS , мобильном приложении PANDA mobile
Электрические защиты	Грозозащита	4 кВ по сетевому входу
	Защита от переполюсовки	Неправильное подключение полюсов не приведёт к выходу камеры из строя, изображение также не появится
	Защита от перенапряжения	В диапазоне 9-15 В камера будет сохранять заявленные характеристики
Класс пылевлагозащиты		IP67
Температурный режим		-45°C ~ +60°C
Рабочий диапазон питания		9 – 15 В
Макс. потребляемая мощность (с вкл./выкл. ИК-подсветкой)		650 / 192 мА
PoE	Стандарт	802.3af
	Класс PoE	3
Габариты		152×70 мм
Масса нетто		359 г

¹ – значения дальности подсветки на объектах условны, так как находятся в прямой зависимости от размера объекта, его расположения по отношению к камере и выставленных настроек процессора.



Поскольку мы постоянно совершенствуем и развиваем ассортимент нашей продукции, некоторые описания дизайна и технических характеристик могут отличаться. Благодарим за понимание!



Подробная техническая информация, актуальная документация и гарантийные обязательства доступны на официальном сайте www.ipanda.pro и по ссылке — vk.cc/a7K3mNl

Предупреждения и меры предосторожности

- ✓ В целях безопасности перед монтажом осмотрите корпус камеры, кабеля и место кабельного ввода на предмет отсутствия видимых механических повреждений и признаков неправильной сборки.
- ✓ Избегайте ударов камеры, так как защитное стекло объектива не ударопрочное. Обратите внимание, что наличие дефектов, вызванных ударами камеры, которые привели к повреждению внутренних элементов устройства и потере герметичности, например, разбитие защитного стекла объектива, не является гарантийным случаем и влечет за собой снятие камеры с гарантии.
- ✓ В камерах не реализована функция холодного старта (включение камеры после длительного пребывания на морозе). Перед монтажом или включением камеры после аварийного сбоя при уличной температуре ниже -15°C отогрейте камеру в помещении при комнатной температуре в течение 2-3 часов. При несоблюдении данных требований выход камеры из строя не является гарантийным случаем.
- ✓ Подключайтесь только к стабилизированному источнику электропитания, мощность которого превышает суммарную мощность подключаемых к нему камер.
- ✓ Для настройки угла обзора и резкости изображения на вариофокальных камерах не прикладывайте больших усилий при вращении винтов регулировки, так как это может привести к повреждению механизма объектива камеры.
- ✓ Чтобы избежать преждевременного выхода из строя сенсора камеры, не направляйте объектив на очень яркие объекты и солнце.
- ✓ Для очищения поверхности защитного стекла объектива используйте материалы, предназначенные для чистки оптики (например, безворсовые салфетки), они не повреждают стекло.
- ✓ В случае выявления технических неисправностей или необходимости внесения изменений в систему видеонаблюдения, обратитесь к специализированной монтажной организации или поставщику. Техническое обслуживание и ремонт изделия должны производиться квалифицированным персоналом.

Сведения об утилизации



Не выбрасывайте устройство вместе с бытовым мусором. Данное оборудование предназначено для повторного использования и переработки. Символ перечеркнутого мусорного бака означает, что продукт нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором.

Регулирующая информация

Продукция изготовлена в соответствии с:

- ✓ ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные»;
- ✓ Европейской директивой 2014/35/EU, 2004/108/EC;
- ✓ Техническим регламентом ТС «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011);
- ✓ Техническим регламентом ТС «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 0020/2011);
- ✓ нормативной документацией изготовителя.

Гарантийный талон

Дата продажи: «____» 202__ г.

Наименование товара	Серийный номер	Срок гарантии
		2 ГОДА

М.П.

Уважаемые покупатели! При отправке оборудования на гарантийный ремонт обеспечьте товар плотной ударопрочной упаковкой, чтобы избежать механических повреждений товара в процессе транспортировки.

Заполняется покупателем

Я, _____ (Ф.И.О.), подтверждаю, что:

- ✓ Товар получил в полном комплекте и в исправном состоянии.
- ✓ Вся информация о потребительских свойствах товара, необходимая для выбора товара в соответствии с моими целями приобретения, а также безопасной и правильной эксплуатации, мне предоставлена.
- ✓ К товару приложены техническая документация и инструкции на русском языке.
- ✓ Гарантийный талон фирмы изготовителя получил.
- ✓ С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

«____» 202__ г. / _____
(подпись покупателя)

Информация о покупателе

Название организации / Ф.И.О. покупателя:

Фактический адрес (индекс, город):

Контактные данные: телефон –

Email –

Контактное лицо (Ф.И.О.):

/ _____
(подпись) (Ф.И.О.)