

Цифровой видеорегистратор Panda NVR 32.MT

Процессор	HISILICON Hi3536	
Формат кодека	H.264, H.264+, H.265 и H.265+	
Операционная система	Linux (встроенный)	
Макс. входной поток	320 Мбит/с	
Макс. выходной поток	320 Мбит/с	
Количество подключаемых IP камер	До 32	
Поддерживаемое разрешение IP камер	720p / 1080p / 3 Мп / 4 Мп / 5 Мп / 8 Мп	
Максимальная скорость отображения (на канал)	720p	32 IP камеры – до 18 к/с
	1080p	24 IP камеры – до 25 к/с
	4 Мп	32 IP камеры – до 7 к/с 9 IP камер – до 25 к/с
	5 Мп	32 IP камеры – до 5 к/с 7 IP камер – до 25 к/с
	8 Мп	32 IP камеры – до 3 к/с 4 IP камеры – до 25 к/с
Воспроизведение (в режиме RealTime)	720p	16 IP камер
	1080p	9 IP камер
	4 Мп	7 IP камер
	5 Мп	4 IP камеры
	8 Мп	4 IP камеры
Типы записи	По расписанию/Ручная/По детекции движения/ По тревожным входам	
Аудио входы/выходы	1 вход / 1 выход (RCA) – для двусторонней связи между камерами и регистратором	
Запись аудио	до 32 каналов (при наличии подключенного или встроенного микрофона в IP камере)	
Входы/выходы тревоги	16 входов / 1 выход	
Жёсткий диск	4 SATA HDD до 10 Тб каждый	
Внешний жёсткий диск	<ul style="list-style-type: none"> • До 4 Тб по USB с дополнительным питанием, • До 1 Тб по USB без дополнительного питания (только с форм-фактором 2,5") 	
Прямая запись и архивация	eSATA 3.0 (до 3 Гбит/с)	
USB-интерфейсы	1×USB 3.0 (до 60 Мбит/с) и 2×USB 2.0 (до 25 Мбит/с) — для подключения мыши, архивации и обновления устройства	
Видео выходы	VGA и HDMI (4K Ultra HD) выходы	
Разрешение видеовыхода	1024×768, 1280×1024, 1440×900, 1920×1080, 2560×1440, 3840×2160	
Сетевой чип	Realtek; пропускная способность – 1 Гбит/с	

Сетевые протоколы		TCP/IP, DDNS, PPPOE, DHCP, RTSP, UPnP, FTP, SMTP, SNMP, HTTPS
Управление PTZ		Через RS485. Поддерживаемые протоколы: Pelco – D и Pelco – P
Копирование архива	Формат	Снимки и видео
	Способы	<ul style="list-style-type: none"> • по USB • по eSATA • через веб-интерфейс • через ПО PANDA CMS • через облачное подключение http://icloud-eye.com/ • через мобильное приложение PANDA mobile
Резервное копирование		<ul style="list-style-type: none"> • Отправка снимков и коротких видеороликов при наступлении тревожного события: <ul style="list-style-type: none"> – Облачные сервисы Dropbox и Google Drive – FTP-сервер – email (только снимки) • Прямая запись на FTP-сервер
Удаленный доступ через P2P		<ul style="list-style-type: none"> • Добавление устройств по ID/QR-коду в приложении для ПК PANDA CMS, мобильном приложении PANDA mobile и облачном сервисе icloud-eye.com • Push-уведомления в PANDA mobile по событиям • Программное отключение P2P сервиса
Софты	CMS	PANDA CMS – приложение для ПК на ОС Windows и MacOS. Подключение до 512 каналов
	Мобильное приложение	PANDA mobile – приложение для мобильных устройств на Android и iOS
	Облачное подключение	http://icloud-eye.com/ – сайт для доступа к устройству без выделенного IP адреса
Блок питания		DC 12 В/5 А
Габариты		378×325.8×66 мм
Рабочий диапазон t°С		-10°С ~ +55°С
Рабочий диапазон влажности		10% ~ 90%
Комплект поставки		<ul style="list-style-type: none"> • Регистратор • Блок питания • Мышь • Гарантийный талон

Сведения об утилизации



Не выбрасывайте устройство вместе с бытовым мусором. Данное оборудование предназначено для повторного использования и переработки. Символ перекрестного мусорного бака означает, что продукт нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами.

Предупреждения и меры предосторожности

1. Никогда не вставляйте какие-либо предметы в вентиляционные отверстия регистратора, так как это может привести к поражению электрическим током или другим несчастным случаям.
2. Не используйте регистратор, если обнаружены проблемы в его работе, такие как странный запах или звук.
3. Не пытайтесь снять крышку с включённого регистратора. Это может быть опасно для здоровья при несоблюдении техники безопасности.
4. Избегайте ударов и падения устройства, так как они могут стать причиной преждевременного выхода из строя и потери данных, если в регистратор установлен жесткий диск.
5. Защитите оборудование от попадания жидкости и не устанавливайте во влажных помещениях.
6. Не устанавливайте оборудование в пыльном месте.
7. Устанавливайте оборудование в хорошо вентилируемых местах.
8. Поддерживайте поверхность оборудования сухой и чистой.
9. Используйте стандартную литиевую батарейку.
10. Если после отключения питания системные часы не могут продолжить работу, замените стандартную 3-вольтовую литиевую батарею на плате регистратора. Перед заменой батареи обязательно отключите регистратор от сети, чтобы избежать удара током. Литиевые батареи относятся к опасным видам отходов, пожалуйста, сдавайте их на переработку.
11. Используйте блок питания из комплекта поставки.
12. Адаптер питания может быть использован только для одного регистратора, не подключайте дополнительное оборудование к нему. Недостаток мощности из-за этого может стать причиной некорректной работы регистратора и потери информации.

Регулирующая информация

Продукция изготовлена в соответствии с:

- ✓ ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охраняемые телевизионные»;
- ✓ Европейской директивой 2014/35/EU, 2004/108/EC;
- ✓ Техническим регламентом ТС «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011);
- ✓ Техническим регламентом ТС «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 0020/2011);
- ✓ нормативной документацией изготовителя.

Гарантийный талон

Дата продажи: « ____ » _____ 202__ г.

Наименование товара	Серийный номер	Срок гарантии
		2 ГОДА

М.П.

Уважаемые покупатели! При отправке оборудования на гарантийный ремонт обеспечьте товар плотной ударопрочной упаковкой, чтобы избежать механических повреждений товара в процессе транспортировки.

Заполняется покупателем

Я, _____ (Ф.И.О.), подтверждаю, что:

- ✓ Товар получил в полном комплекте и в исправном состоянии.
- ✓ Вся информация о потребительских свойствах товара, необходимая для выбора товара в соответствии с моими целями приобретения, а также безопасной и правильной эксплуатации, мне предоставлена.
- ✓ К товару приложены техническая документация и инструкции на русском языке.
- ✓ Гарантийный талон фирмы изготовителя получил.
- ✓ **С условиями гарантии ознакомлен и согласен.**

« ____ » _____ 202__ г. / _____

(подпись покупателя)

Информация о покупателе

Название организации / Ф.И.О. покупателя:

Фактический адрес (индекс, город):

Контактные данные: телефон –

Email –

Контактное лицо (Ф.И.О.):

(подпись)

(Ф.И.О.)